Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/sv12-34-0-n-0-zawor-elektromagnetyczny-hydraforce-p-271.html

SV12-34-0-N-0 – zawór elektromagnetyczny trójdrogowy (3/2) HydraForce

Cena brutto	**571,27 zł**
Cena netto	**464,45 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Numer katalogowy	**SV12-34-0-N-0**
Kod producenta	**SV12-34-0-N-0**

Opis produktu

SV12-34-0-N-0 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SV12-34-0-N-0. **Rodzina/typ:** SV12-34.

SV12-34-0-N-0 to trójdrogowy, dwupołożeniowy zawór elektromagnetyczny suwakowy bezpośredniego działania HydraForce, przeznaczony do gniazda VC12-3. Oferta obejmuje wkład z uszczelnieniami Buna-N / NBR, bez cewki, bez korpusu przyłączeniowego i bez sterowania ręcznego.

Zastosowanie i działanie

Bez zasilania cewki zawór umożliwia przepływ z portu 2 do portu 1 i zamyka port 3. Po zasileniu cewki umożliwia przepływ z portu 3 do portu 2 i zamyka port 1. Port 1 może znajdować się pod pełnym ciśnieniem roboczym, ale nie jest przeznaczony do pracy jako wlot.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Model / numer katalogowy	SV12-34-0-N-0
Rodzaj zaworu	Elektromagnetyczny, suwakowy, bezpośredniego działania, 3/2
Gniazdo montażowe	VC12-3
Bez zasilania cewki	Przepływ 2 → 1; port 3 zamknięty
Po zasileniu cewki	Przepływ 3 → 2; port 1 zamknięty
Ciśnienie i przepływ	Dopuszczalne kombinacje według wykresu zakresu pracy producenta
Uszczelnienia	N — Buna-N / NBR
Sterowanie ręczne	Brak
Zakres dostawy	Wkład zaworowy bez cewki i bez korpusu przyłączeniowego
Cewka	Dobierana oddzielnie; kompatybilna seria E, rozmiar 12
Zastosowanie	Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe

Dobór właściwego wykonania

Dopuszczalne ciśnienie i przepływ należy dobierać łącznie według wykresu zakresu pracy producenta, z uwzględnieniem wybranego portu wlotowego i warunków zasilania cewki. Nie należy traktować wartości granicznych ciśnienia i przepływu jako niezależnych parametrów dostępnych jednocześnie. Przed montażem sprawdź symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i zgodność materiału uszczelnień z medium. Cewkę serii E w rozmiarze 12, napięcie oraz przyłącze elektryczne dobierz oddzielnie.

Kod rodziny SV12-34 pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Zakres dostawy i dobór cewki

Zawór współpracuje z odpowiednio dobraną cewką elektromagnetyczną. Ta oferta obejmuje wkład zaworowy; cewka jest sprzedawana osobno. Dobierz zgodną serię i rozmiar cewki, napięcie zasilania oraz złącze elektryczne zgodnie z dokumentacją zaworu.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.